Revisioni e Modifiche

Revisione	Descrizione e modifiche
Rev. 1.0/Novembre 2006	Prima edizione.
Rev. 1.1/Novembre 2006	Introdotte le versioni delle tabelle
Rev. 1.2/Febbraio 2007	Introdotto il motore **BT2L** in posizione 5 per l'azionamento DB1A40C10 (nuova versione tabella 2)
Rev. 1.3/Maggio 2010	Introdotto il motore **BTSS** in posizione 3 per l'azionamento DB1A40A03 (nuova versione tabella 2)
Rev. 1.4/Ottobre 2010	Introdotto il motore **BTSM** in posizione 4 per l'azionamento DB1A40A03 (nuova versione tabella 3)
Rev. 1.5/Aprile 2011	Introdotto il motore **BT3X Ventilato** in posizione 3 per l'azionamento DB1A40D25 (nuova versione tabella 1)
Rev. 1.6/Maggio 2011	Per l'azionamento DB1A40A03 (nuova versione tabella 4): - Riparametrizzati i motori BTSS e BTSM - Introdotto il motore **BPSS** in posizione 5 Per l'azionamento DB1A40A04 (nuova versione tabella 2): - Introdotto il motore **BTSS** in posizione 4 - Introdotto il motore **BTSM** in posizione 5 - Introdotto il motore **BPSS** in posizione 6 - Introdotto il motore **BPSM** in posizione 7 Per l'azionamento DB1A40B07 (nuova versione tabella 2): - Introdotto il motore **BPSM** in posizione 5

DB1 A 40: 400V trifase isolato

	Coppia nominale (Nm)	Corrente nominale (Arms)	Coppia picco (Nm)	Corrente picco (Arms)	Costante di coppia (Nm/A)	Inerzia motore ($mKgm^2$)	Velocità (rpm)	Motor
DB1A40A03	**Revisione Tabella Motori 4**							
		3		**6**				
BT2S	2,2	1,8	7,4	6	1,23	0,225	3000	1
BT2M	3,42	3	6,84	6	1,14	0,412	3000	2
BTSS	0,75	1,15	2,2	3,45	0,65	0,0175	3000	3
BTSM	1,5	2,65	3,4	6	0,57	0,0244	3000	4
BPSS	1,3	2	3,6	5,50	0,65	0,0183	3000	5
DB1A40A04	**Revisione Tabella Motori 2**							
		4		**8**				
BT2S	2,2	1,8	8	6	1,23	0,225	3000	1
BT2M	4	3,5	9,1	8	1,14	0,412	3000	2
BT2L	5,4	4	10,8	8	1,35	0,6	3000	3
BTSS	0,75	1,15	2,2	3,45	0,65	0,0175	3000	4
BTSM	1,5	2,65	4,5	7,95	0,57	0,0244	3000	5
BPSS	1,3	2	3,6	5,50	0,65	0,0183	3000	6
BPSM	2,1	3,7	4,6	8	0,57	0,0255	3000	7
DB1A40B07	**Revisione Tabella Motori 2**							
		7		**14**				
BT2S	2,2	1,8	8	6	1,23	0,225	3000	1
BT2M	4	3,5	12	10,5	1,14	0,412	3000	2
BT2L	6	4,5	16,2	12	1,35	0,6	3000	3
BT2X	7,5	5,2	20	13,8	1,45	0,79	3000	4
BPSM	2,1	3,7	5,7	10	0,57	0,0255	3000	5
DB1A40C10	**Revisione Tabella Motori 2**							
		10		**20**				
BT2X	7,5	5,2	23	16	1,45	0,79	3000	1
BT3M	12,5	8,7	29	20	1,44	2,35	3000	2
BT3L	15	10	30	20	1,52	3,46	3000	3
BT3X	14,4	10	28	20	1,44	4,57	3000	4
BT2L	6	4,5	24,3	18	1,35	0,6	3000	5

	Coppia nominale (Nm)	Corrente nominale (Arms)	Coppia picco (Nm)	Corrente picco (Arms)	Costante di coppia (Nm/A)	Inerzia motore ($mKgm^2$)	Velocità (rpm)	Motor
DB1A40D15	**Revisione Tabella Motori 0**							
		15		**30**				
BT3M	12,5	8,7	31,5	22	1,44	2,35	3000	1
BT3L	18	11,8	45,5	30	1,52	3,46	3000	2
BT3X	21,5	15	43	30	1,44	4,57	3000	3
DB1A40D25	**Revisione Tabella Motori 1**							
		25		**50**				
BT3L	18	11,8	45,5	30	1,52	3,46	3000	1
BT3X	23,5	16,3	58,5	41	1,44	4,57	3000	2
BT3X Vent.	28,8	20	58,5	41	1,44	4,57	3000	3

DB1 A 23: 230V trifase/monofase non isolato

	Coppia nominale (Nm)	Corrente nominale (Arms)	Coppia picco (Nm)	Corrente picco (Arms)	Costante di coppia (Nm/A)	Inerzia motore ($mKgm^2$)	Velocità (rpm)	Motor
DB1A23A02	**Revisione Tabella Motori 0**							
		2		**4**				
BT1S	0,5	0,8	2,5	4	0,62	0,053	3000	1
BT1M	1	1,4	3	4	0,74	0,08	3000	2
BT1X	1,6	2	3,3	4	0,82	0,134	3000	3
DB1A23A04	**Revisione Tabella Motori 0**							
		4		**8**				
BT1S	0,5	0,8	3	4,8	0,62	0,053	3000	1
BT1M	1	1,4	4,5	6	0,74	0,08	3000	2
BT1X	1,9	2,3	6	7,3	0,82	0,134	3000	3
BT2S	2,2	2,9	6	8	0,766	0,225	3000	4
DB1A23B08	**Revisione Tabella Motori 0**							
		8		**16**				
BT2S	2,2	2,9	8	10,4	0,766	0,225	3000	1
BT2M	4	5,4	10	13,5	0,74	0,412	3000	2
BT2L	6	7,7	12	15,38	0,78	0,6	3000	3
BT2X	6,5	8	13	16	0,81	0,79	3000	4

DB1 B 23: 230V trifase/monofase isolato

	Coppia nominale (Nm)	Corrente nominale (Arms)	Coppia picco (Nm)	Corrente picco (Arms)	Costante di coppia (Nm/A)	Inerzia motore ($mKgm^2$)	Velocità (rpm)	Motor
DB1B23A03	**Revisione Tabella Motori 0**							
		3		**6**				
BT1S	0,5	0,8	2,5	4,8	0,62	0,053	3000	1
BT1M	1	1,4	4,5	6	0,74	0,08	3000	2
BT1X	1,9	2,3	4,9	6	0,82	0,134	3000	3
BT2S	2,2	2,9	4,6	6	0,766	0,225	3000	4
DB1B23A04	**Revisione Tabella Motori 0**							
		4		**8**				
BT1M	1	1,4	4,5	6	0,74	0,08	3000	1
BT1X	1,9	2,3	6	7,3	0,82	0,134	3000	2
BT2S	2,2	2,9	6	8	0,766	0,225	3000	3
BT2M	3	4	6	8	0,74	0,412	3000	4
DB1B23B07	**Revisione Tabella Motori 0**							
		7		**14**				
BT2S	2,2	2,9	8	10,4	0,766	0,225	3000	1
BT2M	4	5,4	10	13,5	0,74	0,412	3000	2
BT2L	5,5	7	11	14	0,78	0,6	3000	3
BT2X	5,7	7	11,4	14	0,81	0,79	3000	4